PIĘTRO

A

B

C

D

2x YnTKSY ekw Dca 1x2x0,8
1x HDGs PH90 3x1,5

2x YnTKSY ekw Dca 1x2x0,8
2x HDGs PH90 3x1,5

1x HDGs PH90 3x1,5

2x HDGs PH90 3x1,5

2x HDGs PH90 3x1,5

Listwa elektroinstalacyjna 26x30 E90

<CSP1.3/6> EKS-6004	
WY 01	wył. went. TAW-WB
WY 02	wył. went. TAW-NB
WY 03	zjazd windy
WY 04	rezerwa

<CSP1.4/72> EKS-6004	
WY 01	wył. went. TAW-WK
WY 02	wył. went. TAW-WS1
WY 03	wył. went. TAW-WS2
WY 04	wył. went. TAW-NS1

<CSP1.4/73> EKS-6004	
WY 01	wył. went. TAW-NS2
WY 02	rezerwa
WY 03	rezerwa
WY 04	rezerwa

2x XzTKMXpwN 3x2x0,8
do budynku kotłowni

2x Kabel FO z linką nośną 6E 9/125 1500N
do budynku patiocyku

3x YnTKSY ekw Dca 1x2x0,8
1x Kabel FO z linką nośną 6E 9/125 1500N

3x YnTKSY ekw Dca 1x2x0,8
1x Kabel FO z linką nośną 6E 9/125 1500N

patio

Uwaga:
Rzuty kondygnacji opracowano na podstawie dokumentacji archiwalnej dla potrzeb realizacji projektu SSP i nie są inwentaryzacją architektoniczną i jako takie, nie mogą być podstawą do prowadzenia robót budowlanych

UWAGI:
1) Okablowanie pętli dozorowych prowadzić kablem YnTKSYekw. 1x2x0,8mm Dca;
2) Okablowanie linii sterowniczych prowadzić kablem HDGs PH90 2x1mm (odporność ogniowa 90 min.); Do sterowania urządzeń dźwigowych na zasadzie "przerwy prądowej" można stosować przewody uniepalnione, bez cechy PH.
3) Okablowanie linii monitorujących prowadzić kablem YnTKSYekw. nx2x0,8mm Ø2oo;
4) Okablowanie linii sygnalizatorów prowadzić kablem HDGs PH90 3x1,5 (odporność ogniowa 90 min.);
5) Kable o odporności ogniowej mocować bezpośrednio do stropu lub ścian przy pomocy atestowanych systemów mocowań o odporności ogniowej 90 minut.
6) W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p.poż. przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej należy przewidzieć przepusty lub uszczelnienia p.poż. o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń p.poż.
7) Zachować wymagane odległości układanych kabli od kabli innych instalacji.
8) Wszystkie urządzenia systemu sygnalizacji pożaru muszą posiadać wymagane certyfikaty europejskie lub CNBOP. Dodatkowo urządzenia wymienione w rozporządzeniu Ministra MSWiA z dnia 27 kwietnia 2017r. muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP.

OZNACZENIA

- CSP — centrala systemu SSP
- ZSP — zasilacz certyfikowany 24V/2A z akumulatorami 2x18Ah/12V
- czujka optyczno-termiczna z gniazdem
- czujka optyczna z gniazdem
- przemysłowa podstawa gniazda
- wskaźnik zadziałania czujki dymu
- ręczny ostrzegacz pożarowy
- moduł kontrolno – sterujący 4we/4wy
- 4C moduł sterujący 4wy
- sygnalizator akustyczny z sygn. optyczną zadziałania + puszka montażowa

URZĄDZENIA STEROWANE/MONITOROWANE PRZEZ SSP:

- TAW-xx — tablica automatyki wentylacji
- SDO-xx — sterownik dźwigu osobowego

SCHEMAT NUMERACJI ELEMENTÓW SSP:

CSP1:x/xx
- – adres elementu na pętli dozorowej
- – nr pętli dozorowej
- – nr centrali

Inwestor:
Dom Pomocy Społecznej w Czubinie
Czubin 13
05- 840 Brwinów
pow. Pruszkowski

Inwestycja:
MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ W BUDYNKACH DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CZUBINIE CZUBIN 13, 05-840 BRWINÓW

Projektant branżowy:
ASNET biuro projektów instalacji teletechnicznych
ASNET Wojciech Orzewski
ul. Tużycka 8/8
03-653 Warszawa
T: +48 22 545 65 63
kontakt@asnet.pl
www.asnet.pl

Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SŁABOPRĄDOWE

Tytuł rysunku:
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
BUDYNEK GŁÓWNY- RZUT POZIOMU +1

Numer rysunku: I - R - 860 - PW - SSP - 02 -00
TOM | TYP | PROJEKT | FAZA | BRANŻA | NR RYS | REW

PROJEKTOWAŁ:	Nr upr.	Podpis
JACEK GROCHOWSKI	Wa-203/94	
WSPÓŁPRACA:		
WOJCIECH ORZEWSKI	CNBOP- SSP 1000/2014	

Skala 1:100
Data 2021-08-06